

# Sena LED Lichtspiegel



## Montage

1. MarCell Aufhängerondelle nach Massblatt oder gewünschter Höhe montieren. (mitgelieferte Schrauben verwenden um die Tragkraft von 50 kg zu gewährleisten!) Die Rondellen können in der Höhe +/-3 mm verstellt werden, der Lichtspiegel kann seitlich 20 mm nach links u. rechts verschoben werden.
2. Anschlusskabel aus der Wand nach oben fixieren (z Bsp. Klebeband)
3. Plexi Abdeckung hinter der Lampe oben entfernen
4. Schutzstreifen am Klebeband unten vom Lichtspiegel entfernen
5. Lichtspiegel einhängen und an die Wand andrücken. (Die Klebefläche an der Wand muss staub- und fettfrei sein)
6. Elektr. Anschlüsse mit vorinstallierter Lüsterklemme verbinden und Kabel danach wieder in die Tasche zurückschieben.
7. Plexi Abdeckung einsetzen, Wichtig!! (Schutz vor Spritzwasser)
8. Funktionskontrolle. Fertig

## Achtung !

Voraussetzung für eine einwandfreie Montage ist eine gerade Wand. Ist dies nicht der Fall, müssen auftretende Differenzen mittels Unterlagen bei den Rondellen ausgeglichen werden.

## Verdrahtung

Braun:	Steckdose (L1)
Schwarz:	Lampendraht
Blau:	Neutralleiter (N)
Gelb-Grün:	Schutzleiter (PE)

## IP24 Vorschrift

Steckdosen müssen min. 60 cm vom Bereich 1 entfernt montiert sein!

## Leuchtmittel in LED

Das Leuchtmittel in LED ist nicht im Fachhandel erhältlich, bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Elektrofachmann. Zugang zum LED Leuchtmittel ist wie folgt möglich:




Stratos LED Leuchte oben: *(Trafo befindet sich für beide Leuchten hier !)*

1. Plexi- Profil im Pfeilbereich mit der rechten Hand umfassen und im Bereich des Alu-Profiles zusammendrücken, mit der anderen Hand das Plexi schrittweise nach links anlösen, währenddessen mit der rechten Hand ständig nach vorne wegziehen  
(Der Plexi hält fest, getrauen Sie sich richtig fest nach vorne zu ziehen)
2. LED Band + Trafos kontrollieren. (Beides ist beim Hersteller erhältlich und ersetzbar)

„NET“ LED Leuchte unten (option):

1. Abdeckkappe seitlich wegschieben (z. Bsp. mit einem Schraubenzieher)
2. Plexi-Flachprofil mit dem Finger nach unten wegdrücken und vorsichtig vom Aluprofil abziehen.
3. Drähte zum LED Band können durch drücken auf die Klemme gelöst werden. (z.Bsp. mit einem Kugelschreiber) Kabel kann nachgezogen werden.
4. LED Band + Trafos kontrollieren. (Beides ist beim Hersteller erhältlich und ersetzbar).
5. In umgekehrten Arbeitsschritten alles wieder in Stand setzen



Werden oben erwähnte Montageanweisungen nicht eingehalten, und hat dies zur Folge, dass das Produkt in Folge unsachgemässer Montage oder Behandlung Schaden erleidet, **kann der Hersteller nicht belangt werden!**