

Kira, Borneo, Campo Lichtspiegel



Montage

1. MarCell Aufhängerondelle nach Massblatt oder gewünschter Höhe montieren. (mitgelieferte Schrauben verwenden um die Tragkraft von 50 kg zu gewährleisten!) Die Rondellen können in der Höhe +/-3 mm verstellt werden, der Lichtspiegel kann seitlich 20 mm nach links u. rechts verschoben werden.
2. Anschlusskabel aus Wand nach oben fixieren (z Bsp. Klebeband)
3. Plexiwinkel (Beleuchtung) herausnehmen
4. Schutzstreifen am Klebeband unten vom Lichtspiegel entfernen
5. Lichtspiegel einhängen und an die Wand andrücken.
(Die Klebefläche an der Wand muss staub- und fettfrei sein)
6. Plexiwinkel von oben einsetzen und mit den Installationshilfen (Hölzli) abstützen
7. Elektr. Anschlüsse auf vorinstallierte Lüsterklemme erstellen, (siehe Verdrahtung)
Installationshilfen entfernen und die Beleuchtung und Kabel vorsichtig in die Tasche zurückschieben. (Achtung: Kabelkontakt mit der entspiegelten, ausgeätzten Fläche verhindern. Schlierenbildung, kann allenfalls mit sauberen Fingern weggerieben werden)
8. Funktionskontrolle. Fertig

Achtung !


Voraussetzung für eine einwandfreie Montage ist eine gerade Wand. Ist dies nicht der Fall, müssen auftretende Differenzen mittels Unterlagen bei den Rondellen ausgeglichen werden.

Verdrahtung

Braun:	Steckdose (L1)
Schwarz:	Lampendraht
Blau:	Neutralleiter (N)
Gelb-Grün:	Schutzleiter (PE)

IP24 Vorschrift


Steckdosen müssen min. 60 cm vom Bereich 1 entfernt montiert sein!



Leuchtmittel auswechseln


Kira, Campo Leuchte oben:

1. Plexiwinkel (Beleuchtung) nach oben herausziehen
2. Aufsteckfassungen von der Leuchtstofflampe abziehen
3. Leuchtstofflampe ersetzen (Ist im Fachhandel erhältlich)
4. Aufsteckfassung wie abgebildet aufstecken (IP24 Pflicht, Kabel nach unten)



Betria LED Leuchte unten:

1. Leuchte nach unten wegziehen (aus Klammerhalterung)
2. Zuleitung aus der Leuchte ziehen
3. Leuchtmittel ersetzen (ist bei Bühlmann AG erhältlich)
4. In umgekehrten Arbeitsschritten alles wieder in Stand setzen



Werden oben erwähnte Montageanweisungen nicht eingehalten, und hat dies zur Folge, dass das Produkt in Folge unsachgemässer Montage oder Behandlung Schaden erleidet, **kann der Hersteller nicht belangt werden!**